Серия 5000

Лист данных · позиций: 194

Как выбирать

Типоразмер ряда задаёт расход и, вместе с ним, скорость цилиндра. Брать распределитель «с запасом по резьбе» смысла нет: расход ограничен золотником, а не портом. Схема, напряжение катушки и подвод питания выбираются отдельно.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5120-1DZ1-03F	5/2	G3/8	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-1GZ1-03F	5/2	G3/8	100 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF5120-2DZ1-03F	5/2	G3/8	200 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-3D1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-3D1-03T	5/2	NPTF3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-3DZ1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-3G1-03F	5/2	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF5120-4D1-02	5/2	Rc1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-4D1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-4YD1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF5120-4YO1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF5120-5D1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-5D1-02T	5/2	NPTF1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5120-5D1-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-5DO1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5120-5DO1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5120-5DZ1-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-5DZD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5120-5GD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	с фиксацией, винт
VF5120-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	—	—
VF5120-5YOD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5120-5YOE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF5120-5YZD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF5120-5YZD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF5120-6D1-02F	5/2	G1/4	12 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-7DZ1-03F	5/2	G3/8	240 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120-BYOD1-03F	5/2	G3/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5120K-1YOD1-03F	5/2	G3/8	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5120K-3D1-03F	5/2	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120K-3DZ1-03	5/2	Rc3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120K-3YOD1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5120K-4DO1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5120K-4G1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF5120K-4YOD1-02F	5/2	G1/4	220 В перем.	—	—
VF5120K-4YOD1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5120K-4YOE1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF5120K-4YZE1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, тумблер
VF5120K-5DOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	с фиксацией, винт
VF5120K-5DOD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	с фиксацией, винт
VF5120K-5DOE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	с фиксацией, тумблер
VF5120K-5DUE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5120K-5DZ1-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120K-5DZ1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120K-5DZD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5120K-5DZE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5120K-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5120K-5YOD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	—	—
VF5120K-6D1-03F	5/2	G3/8	12 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5120K-BYOD1-03F	5/2	G3/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5120KT-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5123-4DZD1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5123-4DZE1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5123-4YD1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF5123-4YO1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF5123-5DOE1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	—	—
VF5123-5Y1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF5123-5YOSE1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF5123-5YZ1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF5123K-1TZD1-03F	5/2	G3/8	100 В перем., 50/60 Гц	клеммная коробка	с фиксацией, винт
VF5123K-4DE1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5123K-4DO1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5123K-4DZ1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5123K-4DZD1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5123K-4YO1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF5123K-5DD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5123K-5DE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5123K-5DE1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5123K-5DOE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	с фиксацией, тумблер

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5123K-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5123K-5DZD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5123K-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5123K-5YOD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5123KT-5DZD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5123T-5DZD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5144-3D1-03F	5/2	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144-3D1-04F	5/2	G1/2	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144-3DZ1-03F	5/2	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144-4D1-03T	5/2	NPTF3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144-4DO1-04F	5/2	G1/2	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5144-4DZ1-04F	5/2	G1/2	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144-5D1-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144-5D1-03T	5/2	NPTF3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144-5D1-04T	5/2	NPTF1/2	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144-5DZ1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144-5G1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF5144-5G1-04	5/2	Rc1/2	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5144-BDO1-03F	5/2	G3/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5144K-3DZ1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144K-3YOE1	5/2	без переходной плиты	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF5144K-4D1-03T	5/2	NPTF3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144K-4D1-04F	5/2	G1/2	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144K-4D1-04T	5/2	NPTF1/2	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144K-4YOE1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF5144K-5D1	5/2	без переходной плиты	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144K-5D1-04T	5/2	NPTF1/2	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5144K-5Y1	5/2	без переходной плиты	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF5144K-5Y1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF5144K-5Y1-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF5144K-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5144K-5YOD1-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5144K-5YOE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF5144K-5YOE1-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF5220-1DO1-03F	5/2	G3/8	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5220-2TZ1-03	5/2	Rc3/8	200 В перем., 50/60 Гц	клеммная коробка	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5220-3YOD1-03F	5/2	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5220-4D1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5220-4G1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF5220-4MOD1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	разъём M-типа без ответной части	с фиксацией, винт
VF5220-4MOZD1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	разъём M-типа без ответной части	с фиксацией, винт
VF5220-4YZD1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF5220-5D1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5220-5DZ1-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	—	—
VF5220-5DZ1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5220-5DZD1-03	5/2	Rc3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5220-5G1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF5220-5G1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF5220-6DO1-03F	5/2	G3/8	12 В пост.	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5220-BD1-03F	5/2	G3/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5220K-4YOD1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5220K-4YOD1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5220K-4YZD1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF5220K-5DE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5220K-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5220K-5DZ1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5220K-6YOD1-03F	5/2	G3/8	12 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5220K-6YOE1-03F	5/2	G3/8	12 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF5220K-BDZE1-02F	5/2	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5223-3DZ1-03F	5/2	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5223-5DO1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5223-5DS1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5223-5YE1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, тумблер
VF5223-5YO1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF5223-5YOD1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	—	—
VF5223K-3DZE1-03F	5/2	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5223K-4DO1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF5223K-4DZE1-03F	5/2	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5223K-5DZ1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244-3DZ1-03F	5/2	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244-3DZ1-04	5/2	Rc1/2	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244-3DZ1-04F	5/2	G1/2	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5244-3YO1-04F	5/2	G1/2	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF5244-4D1-03T	5/2	NPTF3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244-5D1-03T	5/2	NPTF3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244-5D1-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244-5D1-04T	5/2	NPTF1/2	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244-5DZ1-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244-5YUD1-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF5244K-3D1-03F	5/2	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244K-3DZ1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244K-5D1-03T	5/2	NPTF3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244K-5D1-04T	5/2	NPTF1/2	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5244K-5DZD1-04F	5/2	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5244K-5YO1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF5244K-5YOD1	5/2	без переходной плиты	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5244K-5YZ1	5/2	без переходной плиты	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF5244K-BDZD1-04F	5/2	G1/2	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5320-4DZE1-03F	5/3	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5320-4YOD1-02F	5/3	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5320-5D1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5320-5DZ1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5320-5MOZD1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	разъём M-типа без ответной части	с фиксацией, винт
VF5320-5YD1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF5320-5YOD1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5320-BDZD1-02F	5/3	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5320-BDZD1-03F	5/3	G3/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5320K-1YOD1-03F	5/3	G3/8	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5320K-4DE1-02F	5/3	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF5320K-4YOD1-02F	5/3	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5320K-4YOD1-03F	5/3	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5320K-5YO1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF5320K-5YO1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF5320K-5YOD1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5320K-BDZD1-02F	5/3	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5323-5DZD1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5323K-5DU1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5323K-5YOD1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5323KT-5DZD1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5344-3DZ1-03F	5/3	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5344-5D1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5344-5DZ1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5344-5G1-04	5/3	Rc1/2	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF5344-5YO1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF5344K-5DZD1-04F	5/3	G1/2	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5420-3DZ1-03F	5/3	G3/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5420-5DZD1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF5420-5G1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF5420-6YOD1-03F	5/3	G3/8	12 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5420K-3YOD1-02F	5/3	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5420K-4YOD1-03F	5/3	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5420K-5YOD1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	—	—
VF5423-4DZ1-03F	5/3	G3/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF5423K-6GZ1-03F	5/3	G3/8	12 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF5520K-5YOD1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF5520K-6D1-03F	5/3	G3/8	12 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации

Заполнено: Схема — 194 из 194; Резьба — 194 из 194; Напряжение катушки — 194 из 194; Электрический подвод — 187 из 194; Ручное управление — 187 из 194. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет. Длинные значения в таблице сокращены — полностью они на странице изделия.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.