Клапаны (Все типы)

Лист данных · позиций: 210

Как выбирать

Распределители ряда VF — золотниковые, с пилотным управлением. Главный выбор — схема: 5/2 переключает цилиндр между двумя положениями, 5/3 добавляет среднюю позицию (закрытый центр держит шток, открытый даёт свободный ход). Дальше резьба портов и напряжение катушки.

Таблица подбора

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3120-5D	5/2	без переходной плиты	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3120K-5D1-02-X14	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-1D1-01F	5/2	G1/8	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-1G1-02F	5/2	G1/4	100 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3130-1GZ1-02F	5/2	G1/4	100 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3130-3D1-01F	5/2	G1/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-3D1-02F-F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-3D1-02T	5/2	NPTF1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-3DZ1-02F	5/2	G1/4	110 В перем.	—	—
VF3130-3G1-01F	5/2	G1/8	110 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3130-4D1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-4DZ1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-4DZE1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3130-4G1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3130-4LZ1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	разъём L-типа с кабелем 300 мм	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3130-5D1-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-5D1-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-5DD1-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3130-5DE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3130-5DE1-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3130-5DOE1-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	с фиксацией, тумблер
VF3130-5DU1-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-5DU1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-5DZ1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	—	—
VF3130-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-5DZ1-02F-X533	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130-5G1-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3130-5GD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	с фиксацией, винт
VF3130-5GU1-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3130-5GZE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	с фиксацией, тумблер
VF3130-5Y1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF3130-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3130-5YOR1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3130-5YOSD1-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3130-5YZD1-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF3130-6DZ1-02F	5/2	G1/4	12 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130K-3D1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130K-4D1-02F-F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130K-4DE1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3130K-4TE1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	клеммная коробка	с фиксацией, тумблер
VF3130K-4YE1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, тумблер
VF3130K-4YOD1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3130K-5D1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130K-5D1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130K-5DE1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	—	—
VF3130K-5DE1-01F-F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3130K-5DE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3130K-5DO1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF3130K-5DO1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF3130K-5DU1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130K-5DUD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3130K-5DZ1-01F-F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3130K-5DZ1-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130K-5DZE1-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3130K-5GZ1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3130K-5YOD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3130K-5YZD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF3130K-6YOD1-02F	5/2	G1/4	12 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3130K-7DO1-01F	5/2	G1/8	240 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF3130K-BD1-02F	5/2	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3130T-5GZ1-01F-F	5/2	G1/8	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3133-3DZ1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133-3YD1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF3133-4D1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133-4DZ1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133-4DZD1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3133-4YOD1-01F	5/2	G1/8	220 В перем.	—	—
VF3133-4YOE1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF3133-5D1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133-5D1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3133-5DOE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	с фиксацией, тумблер
VF3133-5DUD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3133-5DZ1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133-5DZE1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3133-5G1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3133-5LNU1-01-F	5/2	Rc1/8	24 В пост.	разъём L-типа без кабеля	без фиксации
VF3133-5Y1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF3133-5YD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	—	—
VF3133-5YO1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3133-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	—	—
VF3133-5YOE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF3133-5YUE1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, тумблер
VF3133-5YZD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF3133-5YZD1-01F-F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF3133-7DD1-02F	5/2	G1/4	240 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3133K-3DZD1-01F-F	5/2	G1/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3133K-3YOD1-02	5/2	Rc1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3133K-4D1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3133K-4DO1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF3133K-4DZD1-02F-F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3133K-4YOD1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3133K-4YZE1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, тумблер
VF3133K-5D1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133K-5DD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3133K-5DO1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF3133K-5DOD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	с фиксацией, винт
VF3133K-5DZ1-01	5/2	Rc1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133K-5DZD1-01F-F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3133K-5YO1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3133K-5YOD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3133K-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	—	—
VF3133K-5YOE1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, тумблер
VF3133K-5YUD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF3133K-5YZD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF3133K-6YO1-02F	5/2	G1/4	12 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3133K-6YOD1-01F	5/2	G1/8	12 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3133K-BYOD1-02F	5/2	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3133KT-5DZD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3133T-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133T-5DZ1-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3133T-5DZD1-02F-F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3133T-5YOS1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3140-1DZ1-02F	5/2	G1/4	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3140-4D1	5/2	без переходной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3140-4DZ1	5/2	без переходной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3140-5DZD1	5/2	без переходной плиты	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3140-5T1-03F	5/2	G3/8	24 В пост.	клеммная коробка	без фиксации
VF3140K-1DZD1-02	5/2	Rc1/4	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3140K-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3140K-5GZ1	5/2	без переходной плиты	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3140K-6D1	5/2	без переходной плиты	12 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3143-3DZ1	5/2	без переходной плиты	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3143-4YO1	5/2	без переходной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3143K-5YOD1	5/2	без переходной плиты	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3143K-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3230-3DZ1-01F	5/2	G1/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3230-5DU1-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3230-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3230-5DZD1-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3230-5DZE1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3230-5LO1-02F-X500	5/2	G1/4	24 В пост.	разъём L-типа без ответной части	без фиксации
VF3230-5YO1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3230-BYO1-02F	5/2	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3230K-3DZE1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3230K-4D1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3230K-4DD1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3230K-4DD1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3230K-4DZ1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3230K-5DE1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	—	—
VF3230K-5DZ1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3230K-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3230K-5G1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3230K-5YOD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3230K-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3230K-5YZD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	с фиксацией, винт
VF3230K-6D1-01F	5/2	G1/8	12 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3230K-BD1-02F	5/2	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3230K-BDE1-02F	5/2	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3233-3DZ1-02F	5/2	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3233-4G1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3233-4YOD1-01F	5/2	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3233-5DU1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3233-5DZ1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3233-5Y1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF3233-5YO1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3233-5YOD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3233-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3233-BYOD1-02F	5/2	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3233K-3YOD1-01F	5/2	G1/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3233K-3YOD1-02	5/2	Rc1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3233K-4YOD1-02F	5/2	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3233K-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3233K-5YOD1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	—	—
VF3233K-5YOD1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	—	—
VF3233K-5YU1-01F	5/2	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 с ответной…	без фиксации
VF3233K-6YOD1-02F	5/2	G1/4	12 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3240-5DZ1-02	5/2	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3240-5T1	5/2	без переходной плиты	24 В пост.	клеммная коробка	без фиксации
VF3240K-5DZ1-02F	5/2	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3330-3DZ1-02F	5/3	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3330-4G1-02	5/3	Rc1/4	220 В перем., 50/60 Гц	залитый кабель 300 мм	без фиксации
VF3330-5DOE1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	с фиксацией, тумблер
VF3330-5YO1-01F	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3330K-5D1-01F	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3330K-5DZ1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3330K-5YOD1-01F	5/3	G1/8	24 В пост.	—	—

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3330K-6D1-02F	5/3	G1/4	12 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3330K-7DZE1-02F	5/3	G1/4	240 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3333-5D1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3333-5DO1-01F	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF3333K-3YOD1-01F	5/3	G1/8	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3333K-3YOD1-02F	5/3	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3333K-5DO1-01F	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF3333K-BYOD1-01F	5/3	G1/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3333K-BYOD1-02F	5/3	G1/4	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3340-5DZD1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3340-5T1-03F	5/3	G3/8	24 В пост.	клеммная коробка	без фиксации
VF3340K-1DZD1-02	5/3	Rc1/4	100 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3340K-4YOD1	5/3	без переходной плиты	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3340K-5LU1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	разъём L-типа с кабелем 300 мм	без фиксации
VF3430-3YO1-02F	5/3	G1/4	110 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3430-5DZ1-02	5/3	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3430K-5DZ1-02	5/3	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3430K-5YOD1-01F	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт

Обозначение	Схема	Резьба	Напряжение катушки	Электрический подвод	Ручное управление
VF3430K-5YOD1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3433-5DZD1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт
VF3433-5YOD1-01F	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3433-5YOD1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3433-BYO1-01F	5/3	G1/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3433K-4YOD1-01F	5/3	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3433K-4YOD1-02F	5/3	G1/4	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3433K-5D1-01F	5/3	G1/8	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3433K-BDO1-01F	5/3	G1/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём без ответной части	без фиксации
VF3433K-BYO1-01F	5/3	G1/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	без фиксации
VF3433K-BYOD1-01F	5/3	G1/8	24 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3530-4D1-01F	5/3	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём с ответной частью	без фиксации
VF3530-5DZE1-02	5/3	Rc1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, тумблер
VF3533-4YOD1-01F	5/3	G1/8	220 В перем., 50/60 Гц	DIN-разъём EN175301-803 без…	с фиксацией, винт
VF3533-5DZD1-02F	5/3	G1/4	24 В пост.	DIN-разъём с ответной частью	с фиксацией, винт

Заполнено: Схема — 210 из 210; Резьба — 210 из 210; Напряжение катушки — 210 из 210; Электрический подвод — 199 из 210; Ручное управление — 199 из 210. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет. Длинные значения в таблице сокращены — полностью они на странице изделия.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.